

Rożek uziemiający TNDC 28401 FA UZ

Zastosowanie:

Służy do ochrony przeciwłukowej linii PAS. Rożek jest dostosowany do zakładania na nim przenośnego uziemiacza.

Budowa:

- ▶ Zacisk przebijający izolację TNDC 28401 FA*.
- ▶ Rożek izolowany GOP4 montowany do zacisku TNDC 28401 FA*.

* Dla linii 30 kV zacisk TNDC 45401 FA



Symbol	Przewód główny		Śruba skręcająca	Nasadka ze zrywalnym łbem		
	Przekrój żyły [mm ²]	Maks. grubość powłoki [mm]		Maks. średnica na izolacji przewodu [mm]	Moment zrywający [Nm]	Rozmiar łba H [mm]
TNDC 28401 FA UZ	50-120	3	19,9	2 x M8	18	13